

## ArtikelNr.: JA-110R 80

Dieses spezielle Funkmodul ermöglicht die Integration von Komponenten des JABLOTRON 80 Alarmsystems in das JABLOTRON 100 Alarmsystem. Es ist besonders geeignet, wenn bestehende und verbaute JA-80 Komponenten wie z.B. Magnetkontakte, Rauchmelder oder Bewegungsmelder auf eine JA-100 Alarmzentrale aufgeschaltet werden sollen. Das Funkmodul JA-110R 80 lässt sich auch zusammen mit dem Funkmodule JA-111R des JABLOTRON 100 Alarmsystems kombinieren. Somit ist die Verwendung von 80er und 100er Funkkomponenten in einem Alarmsystem möglich.



### Leistungsmerkmale:

- Kompatibel mit: F-Link ab 1.4.0
- Zur Integration von JA 80 Komponente in das JA 100 Alarmsystem
- integriertes 868 MHz Funkmodul

### Folgende JA-80 Komponenten werden NICHT unterstützt und können NICHT in das JA 100 System integriert werden:

JA-8xF-Bedienfelder  
 JA-84P-Kamera-PIR-Melder  
 JA-80Z-Verstärker  
 JA-80x-Sirenen  
 TP-xx-Thermostate  
 AC-8x- und UC-82-Ausgangsmodule  
 JA-8xK-Zentralen

### Technische Daten:

- belegt eine Position im JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: über den Bus der Zentrale 12 V (9...15 V)
- Stromverbrauch (Ruhezustand): 25 mA
- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)



- Abmessungen: 150 x 40 x 23 mm
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1 II. Innen
- Sicherheitsstufe: Grad 2: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
- ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
- EAN 8595614117159