

## Artikel Nr.: JA-162A

Die **FUNK- Innensirene für Steckdosen** dient zur Alarmierung und zusätzlich Signalisierung von Schaltzuständen. Die Steckdosensirene ist mit einem Notstrom-Akku ausgestattet und sabotageüberwacht.

### Leistungsmerkmale:

- Funktionstaste mit programmierbaren Funktionen
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- integrierter Backup-Akku
- Sabotageüberwachung

### Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: 230 V / 50 Hz. 1 W, Schutzklasse: II.
- Backup-Akku: 3,6 V; 170 mAh
- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Funkreichweite: bis zu 100m
- Töne (Melodie): 8 wählbar, zur Anzeige der PG-Ausgänge
- Töne der Alarmsirene: 90 dB/1 m
- Abmessungen: 90 x 64 x 80 mm
- Betriebstemperatur: 10 bis 40 °C
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1: II, innen
- Schutzart: IP40 nach EN 6029
- Sicherheitsstufe: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
- ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

