

ArtikelNr.: JA-111H

Das **BUS-Eingangsmodul** ist für den Anschluss von drahtgebundenen Meldern konzipiert. Über dieses Modul können externe Komponenten und Geräte über das BUS Eingangsmodul an die JA 100 Alarmzentrale angeschlossen werden.

Leistungsmerkmale:

- Kompakte Bauform - die Leiterplatte kann direkt die Melder verbaut werden.
- Eingang als NC- NO Kontakt möglich
- Einstellbare Auslösezeiten (0,5 - bis 5 Sek.)

Technische Daten:

- Stromversorgung über den BUS der Zentrale, 12 V (9 - 15 V)
- Stromverbrauch: 2 mA (max.: 50 mA)
- Abmessungen: 22 x 27 x 14 mm
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1: II, innen
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Sicherheitsstufe: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-3

