

## Artikelnr.: JA-111N

Das **BUS- 12 V Relaismodul** verfügt über einen schaltbaren Steuerausgang (PG-Ausgang). Mit diesem Steuerausgang können verschiedene Funktionen und Steuerbefehle von dem JABLOTRON 100 Alarmsystem umgesetzt werden z.B. Ansteuerung von Rolltoren, Garagentoröffner etc.

### Technische Daten:

- belegt keine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung über den BUS der Zentrale, 12 V (9 - 15 V)
- Stromverbrauch AUSGESCHALTET: 5 mA
- Stromverbrauch EINGESCHALTET: 25 mA
- max. Ausgangslast des Relais: max. 2 A/60 V Gleichstrom
- min. Schaltstrom: 10 mA
- Umgebung gemäß EN 50131-1, EN 50131-3: II, innen
- Betriebstemperaturbereich: -10 bis 40 °C

