

ArtikelNr.: JA-112J

Der **BUS- Notruftaster** ist zum Auslösen eines Panikalarms/Notrufes geeignet. Er kann auch zur Steuerung von PG-Ausgängen als Wandtaster genutzt werden.



Leistungsmerkmale:

- große Taste mit zwei Tastfunktionen
- Aktivierungs-LED
- optionale Verzögerung eines Notrufes
- Sabotagekontakt

Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: über BUS der Zentrale 12 V (9-15 V)
- Stromverbrauch im Ruhezustand: 5 mA
- Abmessungen: 80 x 80 x 29 mm
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1: II. Innenbereiche allgemein
- Betriebstemperatur: -10 bis +40 °C
- Sicherheitsstufe: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-5-3
- EN 50130-4; EN 55022