

## Artikelnr.: JA-150E

Das **Funk-Bedienteil und Zugangsmodul mit LCD-Display** ist für die Bedienung aller JABLOTRON JA 100 Alarmzentralen konzipiert. Es verfügt über einen berührungslosen Kartenleser zur Identifizierung von Codeträgern und Karten. In dem übersichtlichen LCD Display lassen sich alle systemrelevanten Informationen und Zustandsmeldungen abrufen.

### Leistungsmerkmale:

- LCD Display mit Klartextanzeige
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- integrierter berührungsloser Leser (RFID)
- 4 programmierbare Funktionstasten und Anzeigen
- 4 Scharfschaltbereiche direkt bedienbar
- übersichtlich farbig hinterlegte Bedientasten
- Bedientastatur zur Codeeingabe
- inkl. Batterien

### Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: 2 Lithiumbatterien CR 123A
- durchschnittliche Batterielebensdauer: 1 Jahr
- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Funkreichweite: bis zu 200m
- Abmessungen: 120 x 128 x 35 mm
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1, EN 50131-3: II, innen
- Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
- Sicherheitsgrad 2 gemäß EN 50131-1, EN 50131-3

