

Artikelnr.: JA-150EM-DIN

Mit dem **FUNK- Stromzähler** ist eine Anbindung des JA 100 Alarmsystems an die Gebäudeautomation / Smart Home möglich. Mit diesem Impuls- Stromzähler können die Verbrauchswerte eines Gebäudes in das JABLOTRON 100 Alarmsystem übertragen werden. Somit können der aktuelle Stromverbrauch aber auch die Historie übersichtlich in der Jablotron APP oder unter MyJablotron angezeigt werden. Die Übertragung vom bauseitigen Stromzähler auf das Zählermodul ist über einen standardisierten SO Impulsausgang am Stromzähler gewährleistet.



Leistungsmerkmale:

- einfache Installation auf die DIN Hutschiene der Elektroverteilung
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- Anzeige des Stromverbrauchs und der Historie per JABLOTRON APP oder Webportal My Jablotron

Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: 230V / 50 Hz
- Stromverbrauch: ca. 0,1W
- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Funkreichweite: bis zu 100m
- Eingang IN: Niederspannung, galvanisch vom Netz getrennt Betriebsspannung 5 V
- Eingang PU: Niederspannung, galvanisch vom Netz getrennt Betriebsspannung 5 V
- Eingang TA: Eingang für den Anschluss der HDO Steuerleitung HDO max. 230V AC
- Abmessung: 68 x 96 x 18 mm, 1 DIN Modul
- Betriebstemperatur: -20 C bis +60 C
- Schutzart: vorderes Paneel IP40 gemäß EN 60529
- ETSI EN 300220; EN 50130-4 ed.2;
- EN 55022 und EN 60950-1