

ArtikelNr.: JA-154E

Das **Funk- Zugangsmodul mit LCD-Display, Bedientastatur und berührungslosem Leser** ist speziell für die Bedienung des JABLOTRON 100 Alarmsystems konzipiert. Es verfügt über ein Bediensegment und kann bei Bedarf mit bis zu 20 Bediensegmenten (JA-192E) ausgestattet werden. Dank des integrierten Funkmoduls kann das Bedienteil ohne jegliche Verkabelung genutzt werden. Die Menüoptionen ermöglichen die bequeme Bedienung und Verwaltung der Sektionen, Zonen, PG- Ausgänge und Ereignismeldungen.



Leistungsmerkmale:

- LCD Display
- Bedientastatur zur Codeeingabe
- integrierter berührungsloser Leser (RFID)
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- bis zu 20 Bediensegmente (JA-192E nachrüstbar)
- Energiesparfunktion bei Ausfall der Netzversorgung
- intelligente Aktivierung des Funkbedienteils
- inklusive Batterien

Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: 4 Alkalibatterien AA 1,5 V
- durchschnittliche Batterielebensdauer: 1 Jahr
- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Funkreichweite: bis zu 200m
- berührungsloser Leser Funkfrequenz: 125 kHz
- Abmessungen: 102 x 76 x 33 mm
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1, EN 50131-3: II, innen
- Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
- Sicherheitsgrad 2 gemäß EN 50131-1, EN 50131-3