

ArtikelNr.: JA-154J MS

Die **bidirektionale FUNK- Fernbedienung mit vier Tasten** dient zur einfachen und komfortablen Bedienung des JABLOTRON 100 Alarmsystems. Die Funktionen der vier Tasten auf der Fernbedienung sind frei programmierbar z.B. scharf / unscharf, Schalten von Steuerausgängen, Notruf, Überfall etc. Durch die bidirektionale Kommunikation ist eine optische und akustische Rückmeldung des Alarmsystems gegeben. Somit kann der Status des Alarmsystems vom Endanwender an der Fernbedienung angezeigt werden. Diese Fernbedienung kann auch in mehrere Zentralen und Systeme eingelernt werden.



Leistungsmerkmale:

- 4 Tasten
- optische und akustische Statusanzeige auf Abfrage
- bidirektionale Statusrückmeldung der Zentrale
- Überprüfung und Anzeige des Batteriezustandes
- Einlernbar in mehrere Systeme / Zentralen (MS)
- integrierte Batterie

Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Kompatibel mit: Zentralen-FW LJ(MD)60416+; F-Link ab 1.4.0
- Stromversorgung: Lithiumbatterie CR 2032 (3,0 V / 0,2 A)
- Stromversorgung Typ C gemäß EN 50131-6
- durchschnittliche Batterielebensdauer: 2 Jahre
- Funkfrequenz: 868,1 MHz (bidirektional)
- Funkreichweite: bis zu 300m
- Abmessungen: 77 x 36 x 15 mm
- Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2, ACE Typ B
- EN 50131-1, EN 50131-3, T031
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03
- Umgebungsbedingungen: II. EN 50131-1, innen



® Brandschutz und
sicherheitstechnische
Produkte

Weil jede Sekunde zählt.

- ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1