

## Artikelnr.: JA-192E

Das **Bedien- und Anzeigesegment** für die Zugangsmodule ermöglicht dem Benutzer eine einfache Bedienung der unterschiedlichen Funktionen des Alarmsystems. Es ist eine Erweiterung für die Bedien - und Zugangsmodule: JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E und JA-154E.



### Leistungsmerkmale:

- Bedienung der Bereiche (SCHARF, UNSCHARF und TEILSCHARF)
- Bedienung der PG-Ausgänge (PG EIN und PG AUS)
- Notrufe (Panik, Überfall etc.)
- Zustandsanzeige

### Technische Daten:

- Stromversorgung: über das Zugangsmodule
- Stromverbrauch: 0,5 mA
- Abmessungen: 102 x 15 x 33 mm
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1, EN 50131-3: II, innen
- Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C