

Artikelnr.: JA-81 F

Das **Funk- Bedienteil und Zugangsmodul** mit LCD-Display ist speziell für die Bedienung des JA 80 Alarmsystems konzipiert. Dank des integrierten Funkmoduls kann das Bedienteil ohne jegliche Verkabelung genutzt werden. Die Menüoptionen ermöglichen die bequeme Bedienung und Verwaltung der Bereiche und Ereignisse.

Leistungsmerkmale:

- eingebautes Lesegerät für bis zu 50 Transponder
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- LCD-Display
- Bedientastatur
- Statusanzeige im Klartext
- inklusive Batterie

Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 80 Alarmsystem
- Stromversorgung: 2 x Lithium Batterie CR123A
- durchschnittliche Batterielebensdauer: 1 Jahr
- optionale Stromversorgung über 12 V DC Netzteil (JA-DE06-12)
- Funkfrequenz: 868 MHz / JA 80 Funkprotokoll
- Funkreichweite: bis zu 200m
- berührungsloser Leser Funkfrequenz: 125 kHz
- Abmessungen: 120 x 130 x 30 mm
- Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
- Sicherheitsstufe: Grad 2 EN 50131-1, EN 50131-3

