

ArtikelNr.: UC-82

Der **FUNK-Ausgangsschalter** mit zwei Relais verfügt über einen schaltbaren Steuerausgang (PG-Ausgang). Mit diesem Modul können externe 230 V Geräte direkt von dem JABLOTRON 80 Alarmsystem angesteuert und geschaltet werden z.B. Lichtanschaltung, Rollladen- und Pumpensteuerung etc. Der FUNK-Ausgangsschalter hat zwei Relais und kann über die Zentrale, Fernbedienung oder Alarmmelder z.B. Magnetkontakt direkt angesteuert werden.

Leistungsmerkmale:

- Einstellungen des PG-Ausgangs durch DIP-Schalter
- Ansteuerung über: Zentrale, Fernbedienung, Alarmmelder
- integriertes 868 MHz Funkmodul / JA 80 Funkprotokoll

Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 80 Alarmsystem
- Stromversorgung: 12 V AC
- Stromverbrauch im Standby Betrieb: ca. 20 mA
- max. Schaltleistung: 2A/24V DC oder 2A/120V AC
- Funkfrequenz: 868 MHz / JA 80 Funkprotokoll
- Abmessung: 76 x 110 x 33 mm
- Betriebstemperatur: -10 - 40 °C
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1, EN 50131-3: II, innen
- Sicherheitsstufe: Grad 2
- ERC REC 70-03
- ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

